Ochrona podstawowa - izolacja podstawowa części czynnych

Ochrona uzupełniająca - urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30mA

Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania



Układ pracy sieci: TN - C

Układ pracy instalacji: TN - S

UWAGA - należy wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze

WLZ Zasilanie Oświetlenie	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe	Sygnalizacja obecności napięcia	1 Oświetlenie ogólne i awar. Pom. 1/4, 1/5 Pom. 1/6, 1/7	2 Oświetlenie ogólne i awar. Pom. 1/1, 1/2, 1/3	3 Oświetlenie ogólne i awar. Pom. 1/8, 1/9	4 Programator Astronomiczny Parter – Oświetlenie	5 Zabezpieczenie Sterowania Parter – Oświetlenie	6 Obwód wyjściowy Parter – Oświetlenie	7 Oświetlenie ogólne i awar. Pom. 1/10, 1/15	8 Oświetlenie ogólne i awar. Pom. 1/11, 1/12 Pom. 1/13, 1/14	9 Rezerwa	10 Gniazda ogólne Pom. 1/2	11 Gniazda ogólne Pom. 1/5	12 Gniazda ogólne Pom. 1/6	13 Gniazda ogólne Pom. 1/7	14 Gniazda ogólne Pom. 1/8	15 Gniazda ogólne Pom. 1/9	16 Gniazda ogólne Pom. 1/10	17 Gniazda ogólne Pom. 1/11	18 Gniazda ogólne Pom. 1/12, 1/15	19 Gniazda ogólne Pom. 1/13	20 Rezerwa	21 Rezerwa	22 Gniazda wydzielone Pom. 1/3	23 Gniazda wydzielone Pom. 1/4	24 Gniazda wydzielone Pom. 1/14	25 Gniazda wydzielone Pom. 1/11	26 Gniazda wydzielone Płyta indukcyjna	27 Rezerwa	28 Obwód wyjściowy Zas. Kontrol. Dostępu	29 Obwód wyjściowy Agregat. centrol. 1	30 Obwód wyjściowy Agregat. centrol. 2	31 Obwód wyjściowy Zasilanie Windy Tablica Sterowa	32 Obwód wyjściowy Wentylator dachowy 1	33 Obwód wyjściowy Wentylator dachowy 2
YLY5x16 5x16	YLY 16	Lgt 1,5	YDYp/n 4x1,5 0,25kW	YDYp/n 4x1,5 0,25kW	YDYp/n 4x1,5 0,25kW	YDYp/n 3x1,5	YDYp/n 3x1,5	YDYp/n 3x1,5 0,25kW	YDYp/n 4x1,5 0,25kW	YDYp/n 4x1,5 0,25kW		YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW			YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW	YDYp/n 3x2,5 2,0kW		YDYp/n 3x2,5 0,1kW	YKYp/n 5x4 0,5kW	YKYp/n 5x4 0,5kW	YDYp/n 5x6 0,5kW	YKYp/n 3x2,5 0,15kW	YKYp/n 3x2,5 0,15kW
53,8kW/271,5kW																																						

Firma Handlowo-Projektowo-Wdrożeniowa "ELEKTROTECHNIKA PLUS" Urszula Zając
Mikułowice 254
28-100 Busko-Zdrój
tel. 504-464-005
e-mail: elektrotechnikaplus@mikulowice.pl

Schemat ideowy zasilania obwodów z Rozdzielnicy Piętra

Obiekt:	Budynek Usługowy - Zespół Gabinetów Medycznych w Pińczowie	Rozdzielnica: E04
Adres:	Działki o nr ewid. gruntu: 160/23, 225, 300/3, 227/1 ul. Gruchawińska 28-400 Pińczów	Skala: b.s.
Inwestor:	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Klasztorna 6 28-400 Pińczów	

Projektował:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektrotechn. Tomasz Zając	SWK/0137/POOE/07	Wrzesień 2022	
Sprawdził:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektr. Stanisław Sobierajski	SWK/0047/POOE/03	Wrzesień 2022	